

qunda Controller Expert

红外遥控·节能定时器
QDT45Z

qunda Controller Expert | QUNDA 群达

大功率
★直插版★

QDT45Z
红外遥控·节能定时器

- 红外遥控功能
- 常开与常关功能
- 预约开启与预约关闭功能
- 小时、分钟两种定时模式



开关电源方案，更安全

★温馨提醒：如需更多定时器系列产品，请联系我们。

专利产品
仿冒必究

- 遥控器背部设计有墙挂孔和线挂孔，方便放置，消除遥控器丢失带来的烦恼。
- 光亮清晰的数码管显示，超低功耗，节能省电。
- 操作简单，使用方便，老少皆宜。
- 无电源线的直插版设计，功率更大更稳定。
- 采用工业级封装芯片，不死机，工作稳定可靠。
- 外壳采用全新阻燃原料，安全耐用。



双面铜插件



长寿命封装芯片



阻燃外壳
对流散热

制造商：江苏群达智能科技有限公司
ISO9001:2008国际质量管理体系认证企业
地址：苏州市吴江经济开发区龙桥路888号
邮编：215200
网址：www.qunda.com
免费技术咨询服务专线：400-8878-022

专利产品 仿冒必究



当班YY 申景YY

红外遥控·节能定时器
QDT45Z

qunda Controller Expert

QDT45Z
红外遥控·节能定时器

产品功能

本产品是一款红外遥控节能定时器，可以实现常开、常关、预约开启和预约关闭功能。专业独特的红外编码设计，遥控距离远，且工作稳定可靠，同时与家中其他遥控电器设备互不干扰。

使用说明

常开：按下遥控器上的“开启”键，定时器的数码管显示“00”，同时绿色工作指示灯点亮，定时器插座始终有电源输出。

常关：按下遥控器上的“关闭”键，定时器的数码管显示“0F”，同时红色停止指示灯点亮，定时器插座切断电源输出。

预约开启：按下遥控器上的“预开”键，定时器的数码管显示“- -”，依次按下遥控器上的数字键设定十位和个位时间。设定完成后，定时器处于关闭状态，当时间倒计时结束，定时器开启。

预约关闭：按下遥控器上的“预关”键，定时器的数码管显示“- -”，依次按下遥控器上的数字键设定十位和个位时间。设定完成后，定时器处于开启状态，当时间倒计时结束，定时器关闭。

预约转换：在预约开启或者预约关闭状态下，按下“预约转换”键，定时在小时和分钟两个单位间切换，其中数码管闪烁显示为分钟定时，常亮显示为小时定时。

适用范围

电视机、饮水机、电风扇、路由器、电动车、照明灯、数码产品充电等等。

★内附详细说明书

⚠ 注意事项

- 对于因定时开关出错而可能发生生命相关事故或对社会产生重大影响及设备(如医疗设备等)，请不要使用本产品。
- 对于因定时开关出错而可能发生重大财产损失的设备(如大型加热器或冷库)，在使用本产品时，请务必使特性和性能的数值有足够的余量，并采取二重电路等安全对策；功率超过2500W的空调、电热水器、暖风机等电器不得使用本产品。
- 本产品仅限室内使用。
- 请勿使本品长时间工作在满负载状态，推荐您在使用过程中保留20%的安全余量。
- 请勿擅自拆卸本产品。使用本品时如有疑问请咨询联系我司。

产品规格参数

| 产品型号 | QDT45Z |
|--------|-------------|
| 遥控距离 | >10米 |
| 定时范围 | 1~99小时(或分钟) |
| 待机功率 | ≤0.2W |
| 使用温度 | -10°C~65°C |
| 额定电压 | AC220V |
| 频率 | 50/60HZ |
| 最大负载电流 | 10A |
| 最大负载功率 | 2500W |

MADE IN CHINA NO.B-C-00114