

△注:颜色请不要误差太大,正面产品颜色要亮之前打样太暗了。

备注: 100x140x35mm, 350g白卡纸, 覆亮膜

## 群达·节能定时器 QD40A/B

qunda  
Controller  
Expert

## QD40A/B 群达·节能定时器

适用范围:

冰箱冰柜

鱼缸海鲜

饮水机

充电器

养殖场

花草灌溉

蔬菜大棚



液晶显示  
节能省电

金铜三芯  
电源线

长寿命  
封装芯片

双通  
铜插件



双面  
铜插件



金铜大电流  
三芯电源线



长寿命  
封装芯片



双通  
铜插件

专利产品 品质必究  
® 京 企 威

群达产品  
品质必究

温馨提示: 如需要多定时  
器系列产品, 请联系我们

## QD40A/B 群达·节能定时器

## 群达·节能定时器 QD40A/B

qunda  
Controller  
Expert

## 群达·节能定时器

### 产品功能

**节能:** 调整停电、供电时间来控制冰箱(柜)冰机和开机的时间, 调整范围: 开机、停机均为3~999分钟, 在气温较低或冰箱(柜)内物品较少时, 尽可能缩短开机时间, 延长关机时间, 达到节能环保。  
**上电保护:** 本产品具有上电延时三分种输出功能, 以保护压缩机。  
**节能建议:** 冰箱(柜)在室内常温, 开、关时间比例: 夏季1:3, 冬季1:4为宜。

### 使用方法

- **时间设置**  
第一步: 设置开机时间: 按“开时间”键, 液晶显示屏当前设定的开时间并闪烁, 再按下按键, 开时间增加1分钟, 重复按调整到需要设定的时间, 如按下按键不放, 时间连续快速增加, 设定范围3~999分钟, 当时间数值999分钟再按此键, 设定时间从3分钟开始。
- 第二步: 设置关机时间: 按“关时间”键, 液晶显示屏当前设定的关时间并闪烁, 再按下按键, 关时间增加1分钟, 重复按调整到需要设定的时间, 如按下按键不放, 时间连续快速增加, 设定范围3~999分钟, 当时间数值999分钟再按此键, 设定时间从3分钟开始。
- 第三步: 按“快速启动”键, 保存设定参数。
- **快速启动键**  
1. 常态下长按, 输出立即启动压缩机等的功能超时保护的设备请谨慎使用。  
2. 设定时间时, 按此键保存参数, 若10秒后未按键, 即取消保存。
- **显示说明**  
1. 本产品显示状态下, 循环显示设定的开时间、关时间和开闭、关闭的时长, 每个时间数字8秒种。  
2. 运行图标: ↑ 指示关闭, 输出处于开闭状态, 不显示处于关闭状态。

### 适用范围

适用于冰箱、冰柜、空调、充电器、饮水机、鱼缸、海鲜池、养殖场、花草灌溉、蔬菜大棚等。

### ⚠ 注意事项

- 对于因定时开关出现故障而可能发生重大安全事故对社会产生重大影响的设备(如医疗设备等), 请不要使用本产品。
- 对于因定时开关出现故障而可能发生重大安全事故的设备(如工业加热设备), 在使用本产品时, 请务必使特性和性能的数据有足够的余量, 并降低至电源等安全标准, 功率超过1500W的空调、电热水器、暖风机等电路不得使用本产品。
- 本产品仅限室内使用。
- 请勿擅自拆卸本产品, 使用过程中如有疑问请与销售商联系。

### 产品规格参数

产品型号	QD40A/B
定时范围	3~999分钟
待机功率	≤5.1W
使用温度	-10°C~65°C
额定电压	AC220V
频率	50/60Hz
额定电流	7A
最大负载功率	1500W



MADE IN CHINA  
NB-C-00006

制造商: 江苏法雷智能科技有限公司  
ISO9001:2008质量管理体系认证企业  
地址: 江苏省南京市开发区江东路103号  
邮编: 211518  
电话: www.qunda.com  
免费服务热线: 400-8878-022